


Technical info

Refer to the catalog for the complete technical features of the product.

Per le altre caratteristiche del prodotto si prega di fare riferimento al catalogo.

EC-M12F12-LK-T12-...

M12F12	
M12 female, A coding, frontal side. M12 femmina, codifica A, lato contatti.	

Cordset / prolunga

Connectable encoders, e.g. / encoder collegabili, es.

M12	Cable/ Cavo	SSI / BiSS output	Analogue output	IP58	IQxx / SFExx / SME54
1	White_Green Bianco_Verde	0Vdc	0Vdc	0Vdc	0Vdc
2	Brown_Green Marrone_Verde	+Vdc	+Vdc	+Vdc	+Vdc
3	Violet Viola	CLOCK IN + / MA +	0Vdc analog	A	A
4	Yellow Giallo	CLOCK IN - / MA -	Fault (only with lout)	/A	/A
5	Grey Grigio	DATA OUT + / SLO +	+lout	B	B
6	Pink Rosa	DATA OUT - / SLO -	+Vout	/B	/B
7	White Bianco	Zero setting Azzeramento	Zero setting Azzeramento	Index pulse setting Impostazione Index	n.c.
8	Blue Blu	Counting direction Direzione di conteggio	Counting direction Direzione di conteggio	Counting direction Direzione di conteggio	n.c.
9	Green Verde	A (cos+)	Rx - RS-232	0	0
10	Brown Marrone	/A (cos-)	0Vdc - RS-232	/0	/0
11	Red Rosso	B (sin+)	Tx - RS-232	SDA ¹	SDA ¹
12	Black Nero	/B (sin-)	n.c.	SCL ¹	n.c.
Case	Shield Calza	Shield Schermatura	Shield Schermatura	Shield Schermatura	Shield Schermatura

- 1 SDA/SCL programming signals are not safe if the length of the cable is longer than 2 m / 78.74" starting from the encoder / I segnali di programmazione SDA/SCL possono risultare instabili se la lunghezza del cavo dall'encoder è superiore a 2 m

n.c. = not connected / non collegato

For complete information please refer also to the technical documentation of the specific encoder the cordset must be connected to / Per informazioni complete riferirsi anche alla documentazione tecnica dello specifico encoder cui deve essere collegata la prolunga



Lika Electronic
Via S. Lorenzo, 25 • 36010 Carrè (VI) • Italy

Tel. +39 0445 806600
Fax +39 0445 806699
info@lika.biz • www.lika.biz