

Events						
Hex	Code	Dez	Type	Type	Beschreibung	Description
1800	6144		Fehler	Error	Übertemperatur, Gerät hat abgeschaltet	Overheating, device switched off
1801	6145				Keine Ausgangsspannung	No output voltage
1802	6146				Kurzschluss am Ausgang	Output short circuit
1803	6147				Schutzschalter ausgelöst	Electronic circuit breaker tripped
1840	6208		Warnung	Warning	Unterspannung am Ausgang	Output under-voltage
1841	6209				Überspannung am Ausgang	output over-voltage
1842	6210				Überlast	Overload
1843	6211				Konfigurierbare Überlastschwelle überschritten	Adjustable output current limit exceeded
1844	6212				Konfigurierbare Betriebsstunden erreicht	Adjustable operating hour limit exceeded
1845	6213				Top-Boost abgegeben	Top Boost supplied
1846	6214				Power-Boost abgegeben	Power Boost supplied
1847	6215				Hohe Gerätetemperatur	High device temperature
1848	6216				DI Signal	DI Event

ISDU Errors					
Hex	Code	Dez	Name	Beschreibung	Description
8000	32768		APP_DEV	Nicht unterstützte Funktion	Device application error – no details
8011	32785		IDX_NOTAVAIL	Parameter auf diesem Index nicht verfügbar	Index not available
8012	32786		SUBIDX_NOTAVAIL	Subindex nicht verfügbar	Subindex not available
8023	32803		IDX_NOT_WRITEABLE	Schreiben auf RO - Parameter	Access denied
8030	32816		PAR_VALOUTOFRNG	Wert Unter- oder Überschreitung	Parameter value out of range
8033	32819		VAL_LENVERRUN	Ungültige Parameter-Länge	Parameter length overrun
8035	32821		FUNC_NOTAVAIL	Schreiben eines ungültigen Wertes auf Kommando-Parameter	Function not available
8036	32822		FUNC_UNAVAILTEMP	Kommando nicht möglich aufgrund des aktuellen Kommando-Status	Function temporarily unavailable
8040	32832		PAR_SETINVALID	Parameter-Single-Zugriff: Parameterwert ist nicht mit anderen Parameterwerten konsistent	Invalid parameter set
8041	32833		PAR_SETINCONSIST	Block-Parametrierung: Parameter-Set ist nicht mit anderen Parameterwerten konsistent	Inconsistent parameter set
8101	33025		PASS_PROT_ACTIVE	Zugriff verweigert: Passwort-Schutz aktiv	No access - password protection active